



LED频闪仪



- 符合转速表国家计量检定规程
- 采用旋转编码器和调节按钮，操作快速简单
- 调节LED闪烁频率与工件转速或循环移动频率一致，使工件看起来静止
- 无需物理接触或反光贴纸，可测量工件的转速或循环移动频率
- 外部触发模式可实现自动跟踪，支持接近开关 (PNP常开), 霍尔开关 (PNP常开), 光电开关, 编码器等传感器
- 可修改频闪亮度和单次闪光持续时间
- 内置存储器, 可保存闪光频率和内部参数
- 低电量提示



接近开关 (标配)

技术参数

型号	ISQ-TS200K	ISQ-TS200KA
闪烁频率范围	50.0FPM~36000FPM (每分钟闪烁次数); 1.00Hz~600.00Hz	
分辨率	0.1FPM (50.0~10000FPM), 1FPM (10000~36000FPM); 0.01Hz	
单位	FPM, Hz	
设置精度	±0.01%	
触发模式	内部触发 (F00), 外部触发 (F01, F02)	
相位延迟	调节范围: 0°~359°, 调节增量: 1° (仅在外部触发F01模式下可用)	
光源	9个CREE LED灯珠, 灯珠寿命: 3~5年	
电源	12.6V 可充电锂电池	100V~240V AC, 50~60Hz
尺寸 (长×宽×高)	200×100×120mm	
重量	1350g	

标准配置

型号	ISQ-TS200K	ISQ-TS200KA
主机	1个	1个
接近开关	1个	1个
电源适配器	1个	-
电源线	-	1个