

红外线皮带张力计 型号 5900-HZ18A



- 采用红外线高精度传感器, 实现精确测量
- 通过测量震动频率, 结合皮带质量和长度计算张力值
- 支持自动关机和手动关机, 节省电量
- 标配两款测头, 长测头适合狭小空间的测量

技术参数

测量范围	10~800Hz	
输入参数范围	最大自由段皮带长度99.99m 最大皮带质量9.999kg/m	
数字采样误差	<1%	
显示误差	±1Hz	
测量精度	<5%	
测量单位	Hz, N, lbf	
测量距离	3~20mm	
操作温度范围	10~50℃	
电源	1节9V电池	
尺寸 (长×宽×高)	主机	131×72×26mm
	长测头	1180×22×9mm
重量	165g	



长测头
(标配)



短测头
(标配)

标准配置

主机	1台
长测头	1个
短测头	1个